

FULL

JENERATÖR

FDL13500SC

Dizel Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|-------|
| Motor Modeli : | 290F |
| Stand By kVA: | 13,75 |
| Stand By kW : | 11 |
| Prime kVA: | 10 |
| Prime kW : | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi : | 43 |

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Maksimum Güç | kW / kVA | 11 / 13,75 |
| Sürekli Güç | kW / kVA | 10 / 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | | 43 |
| Faz Sayısı | | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı | V | 230 |
| Frekans | | 50 |
| Gösterge Ekranı | | Dijital |
| Motor Tipi | | Çift silindirli Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | | 290F |
| Motor Gücü | Hp | 20 |
| Silindir Hacmi | | 954 |
| Çalıştırma Şekli | | Marşlı |
| Fuel Type | | Dizel |
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 55 |
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 3,5 |
| Yağ Kapasitesi | Lt | 3 |
| Yap Tipi | | 15W40 |
| Ses Seviyesi | dB(A)-7m | 69 |
| Ağırlık | Kg | 295 |
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 1160x675x945 |

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com