

# FULL

JENERATÖR

## FDL13500SE

Dizel Portatif  
Jeneratör



### GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	290F
Stand By kVA:	13,75
Stand By kW :	11
Prime kVA:	10
Prime kW :	10
Sürekli Çıkış Amperi :	43

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.  
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	11 / 13,75
Sürekli Güç	kW / kVA	10 / 10
Sürekli Çıkış Amperi		43
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		290F
Motor Gücü	Hp	20
Silindir Hacmi		954
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	3,5
Yağ Kapasitesi	Lt	3
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	83
Ağırlık	Kg	190
Boyutlar (UxGxY)	mm	910x578x668

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full\_jenerator

📷 full\_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com