

# FULL

JENERATÖR

## FDL16500SE3

Dizel Portatif  
Jeneratör



### GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	292FA
Stand By kVA:	16,25
Prime kVA:	15
Sürekli Çıkış Amperi :	21.7

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.  
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	13 / 16,25
Sürekli Güç	kW / kVA	12 / 15
Sürekli Çıkış Amperi	A	21.7
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		292FA
Motor Gücü	hp	22
Silindir Hacmi		1064
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	50
Yakıt Tüketimi	lt / saat	4
Yağ Kapasitesi	lt	3
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	85
Ağırlık	kg	197
Boyutlar (UxGxY)	mm	925 x 590 x 800

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full\_jenerator

📷 full\_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com