

FULL

JENERATÖR

FDL8000LE

Dizel Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	188F
Stand By kVA:	7,5
Stand By kW :	6
Prime kVA:	6,8
Prime kW :	5,5
Sürekli Çıkış Amperi :	23,9

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6 / 7,5
Sürekli Güç	kW / kVA	5,5 / 6,8
Sürekli Çıkış Amperi		23,9
Faz Sayısı		1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F
Motor Gücü	Hp	11
Silindir Hacmi		474
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	82
Ağırlık	Kg	122
Boyutlar (UxGxY)	mm	800x520x600

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com