

FULL

JENERATÖR

FDL9000SC

Dizel Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	192F
Stand By kVA:	8,5
Stand By kW :	6,8
Prime kVA:	7,9
Prime kW :	6,3
Sürekli Çıkış Amperi :	27,4

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5
Sürekli Güç	kW / kVA	6,3 / 7,9
Sürekli Çıkış Amperi		27,4
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		192F
Motor Gücü	Hp	12
Silindir Hacmi		499
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	71
Ağırlık	Kg	160
Boyutlar (UxGxY)	mm	900x520x700

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com