

FULL

JENERATÖR

FGL10000LE3

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	460
Stand By kVA:	10
Stand By kW :	8
Prime kVA:	9,4
Prime kW :	7,5
Sürekli Çıkış Amperi :	13,5

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	8 / 10
Sürekli Güç	kW / kVA	7,5 / 9,4
Sürekli Çıkış Amperi		13,5
Faz Sayısı		3 (üç fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		460
Motor Gücü	Hp	18
Silindir Hacmi		460
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Fuel Type		Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	28
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	3
Yağ Kapasitesi	Lt	1,3
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	75
Ağırlık	Kg	87
Boyutlar (UxGxY)	mm	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📱 /fullgenerator

www.fullgenerator.com