

FULL

JENERATÖR

FGL12000LE3

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	GK500
Standby kW / kVA:	9,5 / 11,9
Prime kVA:	9 / 11,3
Sürekli Çıkış Amperi :	39,1

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	9,5 / 11,9
Sürekli Güç	kW / kVA	9 / 11,3
Sürekli Çıkış Amperi	A	39,1
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir 500cc
Motor Modeli		GK500
Motor Gücü	hp	20
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Türü		Benzinli
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	28
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	3,2
Yağ Kapasitesi	lt	1,3
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	84
Ağırlık	kg	92
Boyutlar (UxGxY)	mm	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com