

FULL

JENERATÖR

FGL2000iS

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	80i
Standby kW / kVA:	5,2 / 6,5
Prime kVA:	4,8 / 6
Sürekli Çıkış Amperi :	26

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	1,6 / 2
Sürekli Güç	kW / kVA	1,5 / 1,8
Sürekli Çıkış Amperi	A	7,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		1 Silindir 79cc
Motor Modeli		80i
Motor Gücü	hp	2
Çalıştırma Şekli		İpli
Yakıt Türü		Benzinli
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	5
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	0,9
Yağ Kapasitesi	lt	0,35
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	56
Ağırlık	kg	22
Boyutlar (UxGxY)	mm	465x300x455

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com