

# FULL

JENERATÖR

## FGL3500LE

Benzinli Portatif  
Jeneratör



### GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	210
Stand By kVA:	3,5
Stand By kW :	2,8
Prime kVA:	3,12
Prime kW :	2,5
Sürekli Çıkış Amperi :	10,8

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.  
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	2,8 / 3,5
Sürekli Güç	kW / kVA	2,5 / 3,12
Sürekli Çıkış Amperi		10,8
Faz Sayısı		1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		210
Motor Gücü	Hp	7
Silindir Hacmi		208
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Fuel Type		Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	17
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,3
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	68
Ağırlık	Kg	50
Boyutlar (UxGxY)	mm	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full\_jenerator

📷 full\_jenerator

📱 /fullgenerator

www.fullgenerator.com