

FULL

JENERATÖR

FGL3500İS

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	160-Vi
Standby kW / kVA:	2,8 / 3,5
Prime kVA:	2,5 / 3,2
Sürekli Çıkış Amperi :	13,8

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	2,8 / 3,5
Sürekli Güç	kW / kVA	2,5 / 3,2
Sürekli Çıkış Amperi	A	13,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		1 Silindir 163cc
Motor Modeli		160-Vi
Motor Gücü	hp	7
Çalıştırma Şekli		İpli
Yakıt Türü		Benzinli
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	8
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	1
Yağ Kapasitesi	lt	0,5
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	58
Ağırlık	kg	28
Boyutlar (UxGxY)	mm	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com