

FULL

JENERATÖR

FGL5000LE

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	225
Stand By kVA:	4,75
Stand By kW :	3,8
Prime kVA:	4,38
Prime kW :	3,5
Sürekli Çıkış Amperi :	15,2

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	3,8 / 4,75
Sürekli Güç	kW / kVA	3,5 / 4,38
Sürekli Çıkış Amperi		15,2
Faz Sayısı		1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		225
Motor Gücü	Hp	7,5
Silindir Hacmi		223
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Fuel Type		Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	28
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,3
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	72
Ağırlık	Kg	54
Boyutlar (UxGxY)	mm	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📱 /fullgenerator

www.fullgenerator.com