

FULL

JENERATÖR

FGL7000İSE

Benzinli Portatif
Jeneratör



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	330V-i
Standby kW / kVA:	5,2 / 6,5
Prime kVA:	4,8 / 6
Sürekli Çıkış Amperi :	26

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	5,2 / 6,5
Sürekli Güç	kW / kVA	4,8 / 6
Sürekli Çıkış Amperi	A	26
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir 327cc
Motor Modeli		330V-i
Motor Gücü	hp	7,5
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Türü		Benzinli
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	14
Yakıt Tüketimi	lt / Saat	1,3
Yağ Kapasitesi	lt	0,6
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	72
Ağırlık	kg	54
Boyutlar (UxGxY)	mm	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full_jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com