

FDK10000SC

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	7,5 / 9,4
Continuous Power (kW/kVA)	6,8 / 8,5
Rated Current (A)	29,6
Number of phases	1 (Single Phase)
Voltage	230 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Electric Start
Fuel Tank Capacity	30 Litre
Fuel Consumption	2 Litre per Hour
Oil Capacity	1.65 Litre
Sound Level (dBA at 7 m)	72 A-weighted Decibel
Weight	192 Kilogram
Dimensions (LxWxH)	850x550x720

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com