

FP1385

Portatif Jeneratörler

Perkins®

FULL
ALTERNATÖR

LEROY-SOMER™

CE **TSE** **ISO** **ISO** **ISO** **EAC**
Made in
Türkiye



GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	1385 Kilovolt-Ampere
Stand By (kW)	1108 Kilowatt
Prime (kVA)	1259
Prime (kW)	1007 Kilowatt
Rated Current (A)	1813
Frequency	50 Hertz
Engine	PERKINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin verilmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Engine Brand	PERKINS
Engine Model	4012-46TWG2A
Number and Type of Cylinders	V-12
Injection and System Type	Direkt
Compression Ratio	13:1
Diameter	160 Millimetre
Stroke	190 Millimetre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com

