

FP275

Portatif Jeneratörler

Perkins®

FULL
ALTERNATÖR

LEROY-SOMER™

CE **TSE** **ISO** **ISO** **ISO** **EAC**
Made in
Türkiye



GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	275 Kilovolt-Ampere
Stand By (kW)	220 Kilowatt
Prime (kVA)	250
Prime (kW)	200 Kilowatt
Rated Current (A)	360
Frequency	50 Hertz
Engine	PERKINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Engine Brand	PERKINS
Engine Model	1206A-E70TTAG3
Number and Type of Cylinders	6 Inline
Injection and System Type	Direkt
Compression Ratio	15.8:1
Diameter	105 Millimetre
Stroke	135 Millimetre
Cylinder Displacement	7.1 Litre
Air Suction Power	Turbocharged Aftercooler
Rotational Speed	1500 Revolutions per Minute
Crankcase Oil Capacity (Lt)	16.5 Litre
Standby Power	248.6 / 333
Prime (PRP)	226.2 / 303
Fuel Type	Euro Diesel
Governor System	Electronic
Cooling Method	Water Cooled
Coolant Capacity	30 Litre
Fuel Consumption at Full Load	57 Litre
Fuel Consumption at 75% Load	41.5 Litre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fullgenerator.com

▶ full generator

📷 full_generator

📺 /fullgenerator

www.fullgenerator.com