

FDK10000LE3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	7,5 / 9,4
Sürekli Güç (kW/kVA)	6,8 / 8,5
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	12,2 Amper
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 / 400 Volt

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt depo kapasitesi	12.5 Litre
Yakıt Tüketimi	2 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi	1.65 Litre
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	124 Kilogram
Boyutlar (UxGxY)	700X510X620

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com