

# FDL9000SC

## Portatif Jeneratörler



### GENEL ÖZELLİKLER

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Maksimum Güç (kW/kVA)         | 6,8 / 8,5    |
| Sürekli Güç (kW/kVA)          | 6,3 / 7,9    |
| Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj) | 27,4 Amper   |
| Faz Sayısı                    | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V)             | 230 Volt     |

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.  
2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Çalıştırma Şekli      | Marşlı                 |
| Yakıt depo kapasitesi | 25 Litre               |
| Yakıt Tüketimi        | 2 Litre/Saat           |
| Yağ Kapasitesi        | 1.65 Litre             |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 71 A Ağırlıklı Desibel |
| Ağırlık               | 160 Kilogram           |
| Boyutlar (UxGxY)      | 900x520x700            |

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full\_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com