

FGL12000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	9,5 / 11,9
Sürekli Güç (kW/kVA)	9 / 11,3
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	39,1 Amper
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 Volt

1 Standby güc: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yükleme izin verebilir.

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28 | ✉ info@fulljenerator.com | ▶ full jenerator | 📷 full_jenerator | 🌐 /fullgenerator

www.fulljenerator.com