FULL JENERATÖR

FGL-7000İSE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	330V-i
Standby (kVA)	6.5 kVA
Standby (kW)	5.2 kW
Prime (kVA)	6 kVA
Prime (kW)	4.8 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	26 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	5.2 / 6.5
Sürekli Güç (kW/kVA)	4.8 / 6
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	1 Silindir 327cc
Motor Gücü	7.5
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	14 L
Yakıt Tüketimi	1.3 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	72 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	54 kg
Boyutlar	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com