FULL JENERATÖR

# FGL-8000LE

Portatif Jeneratörler




## GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Motor Modeli | 420 |
| Standby (kVA) | 8.1 kVA |
| Standby (kW) | 6.5 kW |
| Prime (kVA) | 7.5 kVA |
| Prime (kW) | 6 kW |
| Sürekli Çıkış Akımı (Amper) | 25.5 Amper |

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 6.5 / 8.1 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 6 / 7.5 |
| Faz Sayısı | 1 (Tek fazlı) |
| Çıkış Voltajı | 230 Volt |
| Frekans | 50 Hz |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | Tek Silindirli Hava Soğutmalı |
| Motor Gücü | 16 |
| Silindir Hacmi | 420 L |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Yakıt depo kapasitesi | 28 L |
| Yakıt Tüketimi | 2.6 Litre/Saat |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1.1 L |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi | 75 A Ağırlıklı Desibel |
| Ağırlık | 78 kg |
| Boyutlar | 720x530x610 |

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com