

FGL8000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	6,5 / 8,1
Sürekli Güç (kW/kVA)	6 / 7,5
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	25,5 Amper
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 Volt

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt depo kapasitesi	28 Litre
Yakıt Tüketimi	2.6 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi	1.1 Litre
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75 A Ağırıklı Desibel
Ağırlık	78 Kilogram
Boyutlar (UxGxY)	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com