

FP1385

Portatif Jeneratörler

Perkins®

FULL
ALTERNATÖR

LEROY-SOMER™

CE **TSE** **ISO** **ISO** **ISO** **EAC**
Made in
Türkiye



GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	1385 KVA
Stand By (kW)	1108 Kilowatt
Prime (kVA)	1259 KVA
Prime (kW)	1007 Kilowatt
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	1813 Amper
Frekans	50 Hz
Motor	PERKINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Markası	PERKINS
Motor Modeli	4012-46TWG2A
Silindir Sayısı ve Tip	V-12
Enjeksiyon ve Sistem Tipi	Direkt
Sıkıştırma Oranı	13:1
Çap	160 Milimetre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com